
Q18
40A/0,03 w.k.A
P302
F18.1
S301 B16
S18.1
STYCZNIK z cewką 24V
22/25A
A1
A2
ZASILANIE – REZERWA
ODŁĄCZENIE PRZEZ SYGNAŁ Z SAP-u
– OBWÓD F18.1
Q17
40A/0,03 w.k.A
P304
F17.1
S303 B16
S17.1
STYCZNIK z cewką 24V
42/40A
ZASILANIE – REZERWA
ODŁĄCZENIE PRZEZ SYGNAŁ Z SAP-u
– OBWÓD F17.1
Q16
40A/0,03 w.k.A
P304
F16.1
S303 B16
S16.1
STYCZNIK z cewką 24V
42/40A
ZASILANIE – REZERWA
ODŁĄCZENIE PRZEZ SYGNAŁ Z SAP-u
– OBWÓD F16.1
Q15
40A/0,03 w.k.A
P304
F15.1
S303 B32
S15.1
STYCZNIK z cewką 24V
42/40A
NZXH-J 5x10mm2
10300
ZASILANIE ROZDZIELNI CENTRAL WENTYLACYJNYCH
NA PODDASZU
ODŁĄCZENIE PRZEZ SYGNAŁ Z SAP-u
– OBWÓD F15.1
ELEMENT KONTROLNO-STERUJĄCY
SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU
YnTKSY2x0,8mm2
F14
S301 C4
S302 B6
230V
24V
PROJEKTOWANA PĘTLA DOZOROWA SYSTEMU
SYGNALIZACJI POŻARU
F13.3
F13.2
F13.1
Q13
40A/0,03 w.k.A
P302
F12.1
Q12
40A/0,03 w.k.A
P304
F11.3
F11.2
F11.1
Q11
40A/0,03 w.k.A
P302
F10.3
F10.2
F10.1
Q10
40A/0,03 w.k.A
P302
F9.3
F9.2
F9.1
Q9
40A/0,03 w.k.A
P302
F8.3
F8.2
F8.1
Q8
40A/0,03 w.k.A
P302
F7.3
F7.2
F7.1
Q7
40A/0,03 w.k.A
P302
F6.3
F6.2
F6.1
Q6
40A/0,03 w.k.A
P302
F5.3
F5.2
F5.1
Q5
40A/0,03 w.k.A
P302
F4.3
F4.2
F4.1
Q4
40A/0,03 w.k.A
P302
F3.3
F3.2
F3.1
Q3
40A/0,03 w.k.A
P302
F2.4
F2.3
F2.2
F2.1
Q2
40A/0,03 w.k.A
P304
F5
S301 B6
S2.4
SM25
22/25A/230V
P2.4
GR32
22/16A/230V
S2.3
SM25
22/25A/230V
P2.3
GR32
22/16A/230V
S2.2
SM25
22/25A/230V
P2.2
GR32
22/16A/230V
S2.1
SM25
22/25A/230V
P2.1
GR32
22/16A/230V
3 x
L300I-NR
14x1,5mm2
KASETA STER
KASETA STERUJĄCA WSPÓLNA Z KASETĄ
Z OBWODAMI Z RE-1/P/K
STEROWANIE OŚWIETLENIEM WEWNĘTRZNYM KORYTARZA ODDZIAŁU
(KASETA STERUJĄCA Z PRZYCISKAMI Z PODŚWIETLENIEM PRZY
ŁÓŻY PIELĘGNIARSKIEJ ORAZ ZESTAWY PRZYCISKÓW W RAMKACH
PIĘCIOKROTNYCH NA ŚCIANACH KORYTARZA)
Q1
40A/0,03 w.k.A
P302
F1.1
S301 B10
OŚWIETLENIE AWARYJNE I EWAKUACYJNE – REZERWA
– OBWÓD F1.1
R2
max 63A/w4
324
R303
R1
max 63A/w4
R303
F0
S314 C32
w. ELS
ochrona przepięciowa
OCHR
ZACISKI SZEREGOWE
TYPU ZUG-XX
L1/2/3
L301/1/K
kontrola napięcia
RG
100A
FR303
N
PE
ROZDZIELNIA KOMPUTEROWYCH – "DATA" – RE-2/K
– OBWÓD NR R2
moc zainstalowana
REZERWA
– OBWÓD NR R1
kolor faz i numer fazy
Ochrona przeciwporażeniowa przed dotykiem pośrednim:
Samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TT
z zastosowaniem wyłączników różnicowo-prądowych
bezzwłocznych.
PROJEKTOWANY WEJŚCIOWY
NZXH-J 5x25mm2 /1kV
ROZDZIELNIA PIĘTROWA RE3-2/P
SCHEMAT IDEOWY

| | | |