
Q18 40A/0,03 w.a. P302
F18.1 S301 B16
S18.1 STYCZNIK z cewką 24V 22/25A
NZXH-J 3x1,5mm2
0 L2
ZASILANIE – REZERWA ODŁĄCZENIE PRZEZ SYGNAŁ Z SAP-u – OBWÓD F18.1
Q17 40A/0,03 w.a. P304
F17.1 S303 B25
S17.1 STYCZNIK z cewką 24V 42/40A
NZXH-J 5x6mm2
4000 L1/2/3
ZASILANIE JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ KLIMATYZACJI (JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE ZASILANE WRAZ ZE STEROWANIEM Z JEDN. ZEWNĘTRZNEJ) ODŁĄCZENIE PRZEZ SYGNAŁ Z SAP-u – OBWÓD F17.1
Q16 40A/0,03 w.a. P304
F16.1 S303 B16
S16.1 STYCZNIK z cewką 24V 42,40A
NZXH-J 5x2,5mm2
0 L1/2/3
ZASILANIE – REZERWA ODŁĄCZENIE PRZEZ SYGNAŁ Z SAP-u – OBWÓD F16.1
Q15 40A/0,03 w.a. P304
F15.1 S303 B25
S15.1 STYCZNIK z cewką 24V 42/40A
NZXH-J 5x6mm2
7600 L1/2/3
ZASILANIE ROZDZIELNI CENTRAL WENTYLACYJNEYCH NA PODDASZU ODŁĄCZENIE PRZEZ SYGNAŁ Z SAP-u – OBWÓD F15.1
ELEMENT KONTROLNO-STERUJĄCY SYSTEMU SYGNALIZACJA POŻARU
F14.2 S302 B6
230V 24V
F14.1 S301 C4
YnTKSYZy0,8mm2
YnTKSYZy0,8mm2
YnTKSYZy0,8mm2
YnTKSYZy0,8mm2
PROJEKTOWANA PĘTLA DOZOROWA SYSTEMU SYGNALIZACJA POŻARU
F13.3 S301 B10
NZXH-J 3x1,5mm2
15 L3
ZASILANIE SKRZYNKI ZAWORÓW GAZÓW MEDYCZNYCH SZKG-3 (SKRZYNKA Z WBUDOWANYM ZASILACZEM) – OBWÓD F13.3
F13.2 S301 B16
NZXH-J 3x2,5mm2
1500 L3
GNIAZDA 230V POM. POKOJU LEKARSKIEGO PRZY KLATCE SCHODOWEJ – OBWÓD F13.2
Q13 40A/0,03 w.a. P302
F13.1 S301 B16
NZXH-J 3x2,5mm2
1500 L3
GNIAZDA 230V POM. OD 3.62 DO 3.63 – OBWÓD F13.1
Q12 40A/0,03 w.a. P304
F12.1 S303 B16
NZXH-J 5x2,5mm2
2000 L1/2/3
GNIAZDA 400V – MACERATOR W POM. 3.59 – OBWÓD F12.1
F11.3 S301 B16
NZXH-J 3x2,5mm2
0 L2
GNIAZDA 230V – REZERWA – OBWÓD F11.3
F11.2 S301 B16
NZXH-J 3x2,5mm2
1500 L2
GNIAZDA 230V – MACERATOR W POM. 3.59 – OBWÓD F11.2
Q11 40A/0,03 w.a. P302
F11.1 S301 B16
NZXH-J 3x2,5mm2
1500 L2
GNIAZDA 230V POM. OD 3.59 DO 3.61 – OBWÓD F11.1
F10.3 S301 B16
NZXH-J 3x2,5mm2
1500 L1
GNIAZDA 230V POM. OD 3.57 DO 3.58 – OBWÓD F10.3
F10.2 S301 B16
NZXH-J 3x2,5mm2
1500 L1
GNIAZDA 230V POM. OD 3.52 DO 3.56 – OBWÓD F10.2
Q10 40A/0,03 w.a. P302
F10.1 S301 B16
NZXH-J 3x2,5mm2
1500 L1
GNIAZDA 230V POM. OD 3.48 DO 3.51 – OBWÓD F10.1
F9.3 S301 B16
NZXH-J 3x2,5mm2
1500 L3
GNIAZDA 230V POM. OD 3.17 DO 3.21 – OBWÓD F9.3
F9.2 S301 B16
NZXH-J 3x2,5mm2
1500 L3
GNIAZDA 230V POM. OD 3.14 DO 3.16 – OBWÓD F9.2
Q9 40A/0,03 w.a. P302
F9.1 S301 B16
NZXH-J 3x2,5mm2
1500 L3
GNIAZDA 230V POM. OD 3.08 DO 3.13 – OBWÓD F9.1
F8.3 S301 B16
NZXH-J 3x2,5mm2
1500 L2
GNIAZDA 230V – PANELE NADŁÓŻKOWE POM. 3.54, 3.55 I 3.63 – OBWÓD F8.3
F8.2 S301 B16
NZXH-J 3x2,5mm2
1500 L2
GNIAZDA 230V – PANELE NADŁÓŻKOWE POM. 3.09, 3.10 I 3.13 – OBWÓD F8.2
Q8 40A/0,03 w.a. P302
F8.1 S301 B16
NZXH-J 3x2,5mm2
1500 L2
GNIAZDA 230V – PANELE NADŁÓŻKOWE POM. 3.05 I 3.06 – OBWÓD F8.1
F7.3 S301 B16
NZXH-J 3x2,5mm2
1500 L1
GNIAZDA 230V POM. OD 3.04 DO 3.07 – OBWÓD F7.3
F7.2 S301 B16
NZXH-J 3x2,5mm2
1500 L1
GNIAZDA 230V POM. 3.02 I 3.03 – OBWÓD F7.2
Q7 40A/0,03 w.a. P302
F7.1 S301 B16
NZXH-J 3x2,5mm2
1500 L1
GNIAZDA 230V POM. 3.01 – OBWÓD F7.1
F6.3 S301 B10
NZXH-J 3x1,5mm2
0 L3
OŚWIETLENIE – REZERWA – OBWÓD F6.3
F6.2 S301 B10
NZXH-J 3x1,5mm2
800 L3
OŚWIETLENIE – PANELE NADŁÓŻKOWE POM. 3.09, 3.10 I 3.13 – OBWÓD F6.2
Q6 40A/0,03 w.a. P302
F6.1 S301 B10
NZXH-J 3x1,5mm2
500 L3
OŚWIETLENIE – PANELE NADŁÓŻKOWE POM. 3.05 I 3.06 – OBWÓD F6.1
F5.3 S301 B10
NZXH-J 3x1,5mm2
0 L3
OŚWIETLENIE – REZERWA – OBWÓD F5.3
F5.2 S301 B10
NZXH-J 3x1,5mm2
0 L3
OŚWIETLENIE – REZERWA – OBWÓD F5.2
Q5 40A/0,03 w.a. P302
F5.1 S301 B10
NZXH-J 3x1,5mm2
0 L3
OŚWIETLENIE – REZERWA – OBWÓD F5.1
F4.3 S301 B10
NZXH-J 3x1,5mm2
500 L2
OŚWIETLENIE POM. OD 3.59 DO 3.60 ORAZ 3.62 I 3.63 – OBWÓD F4.3
F4.2 S301 B10
NZXH-J 3x1,5mm2
500 L2
OŚWIETLENIE POM. OD 3.57 DO 3.58 – OBWÓD F4.2
Q4 40A/0,03 w.a. P302
F4.1 S301 B10
NZXH-J 3x1,5mm2
500 L2
OŚWIETLENIE POM. OD 3.50 DO 3.56 – OBWÓD F4.1
F3.3 S301 B10
NZXH-J 3x1,5mm2
500 L1
OŚWIETLENIE POM. OD 3.19 DO 3.20 – OBWÓD F3.3
F3.2 S301 B10
NZXH-J 3x1,5mm2
500 L1
OŚWIETLENIE POM. OD 3.08 DO 3.13 – OBWÓD F3.2
Q3 40A/0,03 w.a. P302
F3.1 S301 B10
NZXH-J 3x1,5mm2
500 L1
OŚWIETLENIE POM. OD 3.04 DO 3.07 – OBWÓD F3.1
F2.7 S301 B10
S2.7 SM325 22/25A/230V
P2.7 HB302 22/16A/230V
NZXH-J 3x1,5mm2
100 L1
OŚWIETLENIE KORYTARZA 3.64 I 3.67 – OŚWIETLENIE NOCNE – OPRAWY N1 (TRANSFORMATORKI ZABUDOWAĆ NAD SUFITEM PODWIESZANYM – ZAPEWNIĆ DOSTĘP SERWISOWY) – OBWÓD F2.7
F2.6 S301 B10
S2.6 SM325 22/25A/230V
P2.6 HB302 22/16A/230V
NZXH-J 3x1,5mm2
80 L1
OŚWIETLENIE KORYTARZA 3.67 – FAZA L3 – OBWÓD F2.6
F2.5 S301 B10
S2.5 SM325 22/25A/230V
P2.5 HB302 22/16A/230V
NZXH-J 3x1,5mm2
80 L1
OŚWIETLENIE KORYTARZA 3.67 – FAZA L2 – OBWÓD F2.5
F2.4 S301 B10
S2.4 SM325 22/25A/230V
P2.4 HB302 22/16A/230V
NZXH-J 3x1,5mm2
80 L1
OŚWIETLENIE KORYTARZA 3.67 – FAZA L1 – OBWÓD F2.4
F2.3 S301 B10
S2.3 SM325 22/25A/230V
P2.3 HB302 22/16A/230V
NZXH-J 3x1,5mm2
150 L3
OŚWIETLENIE KORYTARZA 3.64 – FAZA L3 – OBWÓD F2.3
F2.2 S301 B10
S2.2 SM325 22/25A/230V
P2.2 HB302 22/16A/230V
NZXH-J 3x1,5mm2
150 L2
OŚWIETLENIE KORYTARZA 3.64 – FAZA L2 – OBWÓD F2.2
F2.1 S301 B10
S2.1 SM325 22/25A/230V
P2.1 HB302 22/16A/230V
NZXH-J 3x1,5mm2
150 L1
OŚWIETLENIE KORYTARZA 3.64 – FAZA L1 – OBWÓD F2.1
KASETA STER.
KASETA STERUJĄCA WSPÓŁNA Z KASETĄ Z OBWODEM Z RE-2/P/R
5 x LX001-NR 14x1,5mm2
STEROWANIE OŚWIETLENIEM WEWNĘTRZNYM KORYTARZA ODDZIAŁU (KASETA STERUJĄCA Z PRZYCISKAMI Z PODŚWIETLENIEM PRZY ŁÓŻY PIELĘGNIARSKIEJ ORAZ ZESTAWY PRZYCISKÓW W RAMACH PIĘCIOKROTNYCH NA ŚCIANACH KORYTARZY)
Q2 40A/0,03 w.a. P304
F5 S301 B6
Q1 40A/0,03 w.a. P302
F1.1 S301 B10
NZXH-J 3x1,5mm2
0 L1
OŚWIETLENIE AWARYJNE I EWAKUACYJNE – REZERWA – OBWÓD F1.1
R2 max 63A/wł. 324 R303
NZXH-J 5x16mm2
17000 L1/2/3
ROZDZIELNIA OBWODÓW KOMPUTEROWYCH – "DATA" – RE-1/K – OBWÓD NR R2
moc zainstalowana
R1 max 63A/wł. R303
REZERWA – OBWÓD NR R1
F0 S314 C32
ochr. str. SUG ochrona przepięciowa
ZACISKI SZEREGOWE TYPU ZUG-XX
P_i (rated) = 55,00 kW
$P_{x\ (comp.)} = P_i * k_1$
dla k_1 = 0,50
$P_{x\ (comp.)}$ = 27,50 kW
k_1 – współczynnik jednoczesności
Ochrona przeciwporażeniowa przed dotykiem pośrednim:
Samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TT z zastosowaniem wyłączników różnicowo-prądowych bezzwłocznych.
L1/2/3 L30 / L/K kontrola napięcia
RG 100A YR303
N
PE
PROJEKTOWANY WŁ NZXH-J 5x25mm2 /TAY
ROZDZIELNIA PIĘTROWA RE3-1/P
SCHEMAT IDEOWY
SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNI PIĘTROWEJ RE3-1/P
PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKTANT: mgr inż. Andrzej Sawicki
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Anna Marcinkowska-Kowalczyk
DATA: 02.2019
SKALA: 1:1
NUMER PROJEKTU: E13
ARKUSZ: 53
ZAMIENIA: –
ZAMIENIONY PRZEZ: –
UWAGI: –
ZMIANA: –
DATA: –
OPIS: –
ZMIANA: –
DATA: –
OPIS: –
ZMIANA: –
DATA: –
OPIS