


| SYMBOL: | LEGENDA: OPIS: |
|---|---|
| | GNIAZDA I WYPUSTY ZASILAJĄCE |
| x3 | – ZESTAW GNIAZD 3x230V "DATA" Z KLUCZAMI KODOWYMI W RAMCE WIELOKR. (ELEMENT ZESTAWU "PEL" SIECI KOMPUTEROWEJ) WYSOKOŚĆ MONTAŻU: ~0,3m |
| Wi-Fi | – GNIAZD 1x230V "DATA" Z KLUCZEM KODOWY DO PODŁĄCZENIA URZĄDZENIA DOSTĘPOWEGO WI-FI, WYSOKOŚĆ MONTAŻU: ~2,3m |
| x2 | – GNIAZDO 230V W RAMCE POJEDYNCZEJ, WYSOKOŚĆ MONTAŻU: ~0,3m ZESTAW GNIAZD 2x230V W RAMCE WIELOKROTNEJ |
| 2 | – GNIAZDO 230V IP55 W RAMCE POJEDYNCZEJ, WYSOKOŚĆ MONTAŻU: ~1,4m ZESTAW GNIAZD 2x230V IP55 W RAMCE WIELOKROTNEJ |
| | – WYPUST ZASILAJĄCY JEDNOFAZOWY |
| | – WYPUST ZASILAJĄCY TRÓJFAZOWY |
| | – WYPUST ZASILAJĄCY JEDNOFAZOWY GWARANTOWANY |
| | – WYPUST ZASILAJĄCY TRÓJFAZOWY GWARANTOWANY |
| PE | – MIEJSCE DOPROWADZENIA DODATKOWEGO UZIEMIENIA (POZA WYMAGANYMI PRZEZ POLSKIE NORMY POŁĄCZENIAMI WYRÓWNAWCZYMI) |
| RE | – ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA |

Zgodnie z normą N SEP-E-002 przewody należy zawsze układać w pionowych i poziomych strefach instalacyjnych o szerokości odpowiednio 20 i 30 cm. Zalecane trasy prowadzenia znajdują się w poziomie na wysokości 30cm pod sufitem, 115cm oraz 30cm nad powierzchnią podłogi. Natomiast w pionie należy prowadzić instalację w odległości 15 cm od ościeżnicy lub zbiegu ścian. Gniazda wtykowe 230V należy umiejscawić:
– ~30cm nad podłogą dla gniazd ogólnych (w pom. "biurowych");
– ~115cm nad podłogą dla gniazd hermetycznych nadblatowych;
– ~140cm nad podłogą przy umywalkach, tak aby zachować odstęp min. 60cm od umywalki.
Zgodnie z normą PN-HD 60364-7-701:2010 osprzęt w pomieszczeniach wyposażonych w wanny, natryski itp. winien być w wykonaniu IP55 i umieszczony poza strefą 0 i 1 a ewentualne oprawy oświetleniowe zabudowywane w 2 strefie ochronnej winny być wykonane w II klasie izolacji.
Zgodnie z normą PN-HD 60364-4-41 przewody wyrównawcze powinny łączyć części przewodzące dostępne urządzeń elektrycznych oraz części przewodzące obce, jakie mogą znajdować się w pomieszczeniu zawierającym wannę lub natrysk.

*WIDOK ZESTAWU PEL (Punkt elektryczno-logiczny)*
*montaż: p/t, h=~30cm nad posadzką.*




*WIDOK ZESTAWU ZASILANIA PUNKTU WI-FI*
*montaż: p/t, h=~250cm nad posadzką (nad sufitem podwieszanym).*




P. P. "ARCHITEKT STUDIO ILP" 42 – 300 MYSZKÓW UL. PUŁASKIEGO 54 TEL/FAX 34 313-86-00 e-mail:architekt.studio@pro.onet.pl

| | |
|---|---|
| OBIEKT/ INWESTYCJA: | "PRZEBUDOWA CENTRALNEGO BLOKU OPERACYJNEGO Z CZĘŚCIĄ ANESTEZJOLOGICZNĄ, CENTRALNEJ STERYLIZACJI ORAZ KLINIKI REUMOORTOPEDII W NARODOWYM INSTYTUCIE GERIATRII, REUMATOLOGII I REHABILITACJI W WARSZAWIE." |
| ADRES INWESTYCJI: | UL. SPARTAŃSKA 1, 02-637 WARSZAWA |
| INWESTOR: | NARODOWY INSTYTUT GERIATRII, REUMATOLOGII I REHABILITACJI IM. PROF. DR HAB. MED. ELEONORY REICHER |
| ADRES INWESTORA: | UL. SPARTAŃSKA 1, 02-637 WARSZAWA |
| BRANŻA: | ELEKTRYCZNA — FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY |
| PROJEKTANT: | mgr inż. Artur Wieczorek upr.nr SLK/4125/PWOE/12 |
| OPRACOWANIE: | mgr inż. Zbigniew Szecówka |
| SPRAWDZIŁ: | mgr inż. Tomasz Cieplak upr.nr 22/02 |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ: | Biuro Techniczno Handlowe "ENERGO-TECH" Zbigniew Szecówka ul. Zielona 26A; 42-360 Poraj tel. +48 606 135 803 |
| NAZWA RYSUNKU: | RZUT V PIĘTRA - INSTALACJA GNIAZD 230/400V I TELEINFORMATYCZNYCH - ark 1/2 |
| DATA: 12.2018 | SKALA: 1:100 |
| NUMER RYSUNKU: | E08 |
| TYP INSTALACJI: | IE |

ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOŻE BYĆ PRZERYSOWYWANY, UZUPEŁNIANY LUB ODSTĄPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ. RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD 2012

594x297